

### MAATVOERING 1-FASE REGELTRANSFORMATOREN

#### ÉÉNFASE REGELTRANSFORMATOREN MET SPAARWIKKELING IN OPEN UITVOERING IPOO

#### Technische specificaties:

- Ingangsspanning : 230 Volt
- Frequentie : 50 / 60 Hz
- Uitgangsspanning : 0 tot 230 Volt
- Norm : EN61558 – VDE 0570


De regeltransformatoren zijn van een CE-Keurmerk voorzien.




Bouw grootte	Type Model	Ingangs- spanning	Uitgangs- spanning	Stroom Amp.	Koper gewicht	Totaal gewicht	Afmetingen in mm.								Maatblad
							a	d	d1	d2	g	h	k	l	
G0045	RV230/1	230V	0 – 230V	1,00	0,04	1,28	50	79	-	-	37	67(71)	-	-	3-4
G0050	RV230/1,25	230V	0 – 230V	1,25	0,05	1,45	50	79	-	-	37	72(76)	-	-	3-4
G055	RV230/1,60	230V	0 – 230V	1,60	0,15	1,80	55	88	-	-	43	77(81)	-	-	3-4
G060	RV230/2	230V	0 – 230V	2,00	0,17	2,02	55	88	-	-	43	77(81)	-	-	3-4
G065	RV230/2,5	230V	0 – 230V	2,50	0,18	2,15	55	88	-	-	43	87(91)	-	-	3-4
G55	RV230/3	230V	0 – 230V	3,00	0,25	2,90	62	106	-	-	55	78(86)	-	-	3-4
G70	RV230/4,5	230V	0 – 230V	4,50	0,32	3,55	62	106	-	-	55	93(101)	-	-	3-4
G180	RV230/6,3	230V	0 – 230V	6,30	0,50	4,90	72	125	100	80	55	130	66	82	5
G260	RV230/8	230V	0 – 230V	8,00	0,77	5,60	83	148	100	80	76	111	76	92	5
G270	RV230/10	230V	0 – 230V	10,00	0,86	6,50	83	148	100	80	76	121	76	92	5
G375	RV230/12	230V	0 – 230V	12,00	1,52	9,42	90	166	-	95	-	130	-	-	5

MAATVOERING EN GEWICHTEN ONDER VOORBEHOUD.


1FRTSCH



RV230/2, G060



RV230/10, G270



RV230/12, G375

